## GENERADOR 2,8KVA MANUAL

## POWER AND QUALITY

## CÓDIGO 404



Equipo naftero con bajo nivel de ruido, buen rendimiento y sencillo de transportar. Ideal para uso doméstico en vivienda pequeña, en caso de corte o falta de suministro eléctrico. No está recomendado para su uso en electrificación rural por ser a combustible. El sistema con AVR brinda una tensión de salida pareja. Asimismo, el sensor de aceite evita roturas en el equipo que puede ocasionar la falta de aceite necesaria.

- Potencia máxima: 2.8 KVA

- Potencia (HP): 6.5 HP

- Motor: 4 tiempos. Bobinado en cobre. 1 cilindro, refrigerado por aire.

- Tipo de Arranque: Manual.

- Frecuencia: 50/60 HZ. Amperaje: 11 Amp.

- Cantidad de salidas: 2 x 220 V

- Tanque de combustible: 15 litros.

- Regulador automático del voltaje: AVR

- Capacidad de aceite: 1.1 litros

- Alerta de aceite: Sí. Tipo de aceite: 15w30.

- Autonomía: 8 Horas. Peso neto: 47 Kg.

- Origen: China





